

HANDLEIDING

ROM-reset van uw tv-ontvanger

voor als de ontvanger vastloopt of niet goed opstart

Loopt de tv-ontvanger vast, krijgt u foutmeldingen of maakt hij geen goede verbinding meer met de tv-dienst? Met een ROM-reset start u de ontvanger opnieuw in. Het is geen fabrieksreset.

DIT HEEFT U NODIG**Een pin**

of een uitgevouwen
paperclip, voor het
resetgaatje

**Afstandsbediening**

met twee AAA-batterijen

**Televisie**

aan, op het HDMI-kanaal
van de ontvanger

LET HIEROP

- ✓ De tv-ontvanger staat aan en is met de HDMI-kabel op uw tv aangesloten
- ✓ De ontvanger is goed aangesloten op het modem of het netwerk
- ✓ Voer de reset niet uit terwijl de ontvanger opstart. Dat beschadigt de software
- ✓ Onderbreek de reset niet terwijl die bezig is
- ✓ Persoonlijke instellingen kunnen tijdelijk verloren gaan

Goed om te weten

Na de reset haalt de ontvanger zelf de software opnieuw op en start hij opnieuw op. Dat kan een paar minuten duren. Daarna koppelt u de afstandsbediening opnieuw.

Zo voert u de ROM-reset uit

zes stappen, de ontvanger doet het meeste zelf

1

Reset starten

Druk met de pin in het resetgaatje aan de achterkant en kijk naar het scherm. Laat los zodra het scherm zwart wordt.

2

Afstandsbediening koppelen

Wacht op het koppelscherm. Houd de toetsen **7** en **9** tegelijk ingedrukt tot het blauwe lampje brandt.

3

Taal en verbinding

Bevestig **Nederlands** met OK en bevestig daarna de verbinding met OK.

4

Updates afwachten

De ontvanger zoekt updates, installeert ze en start opnieuw op. Ziet u het koppelscherm opnieuw, koppel dan nog een keer.

5

Code 988

Stopt het bij het scherm **Apps geïnstalleerd**, toets dan **988**. U ziet kort de melding dat de hotelmodus aanstaat. Zo niet, toets 988 opnieuw. Druk daarna op OK.

6

Klaar

De ontvanger toont het inlogscherm, of direct tv als u al was ingelogd.

Komt u er niet uit?

BELLEN 085 - 029 05 81

MAILEN support@internetviademast.nl

BEREIKBAAR op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur

Wij staan voor u klaar

Loopt het vast bij een stap? Bel ons, dan lopen wij de reset telefonisch met u door.

